Potentiale berechnen 2025/12/12 00:13

## Potentiale berechnen

Wenn man zwei Halbzellen kombiniert, entsteht ein galvanisches Element. Dank der Spannungsreihe lässt sich ein Zahlenwert für das Potential verschiedener Kombinationen von Halbzellen bei Standardbedingungen angeben.

$$\Delta E^0 = U^0 = E^0_{Akzeptorhalbzelle} - E^0_{Donatorhalbzelle}$$

Die jeweiligen Standardpotentiale E<sup>0</sup> lassen sich über die Spannungsreihe (in der Formelsammlung) ermitteln.

- Die Akzeptorhalbzelle ist immer die Halbzelle mit dem größeren Standardpotential.
- Die **Donatorhalbzelle** ist immer die Halbzelle mit dem **kleineren Standardpotential**.

## Beispielrechnung

Ermitteln Sie das Potential der folgenden galvanischen Zelle unter Standardbedingungen:

## Schritt 1: Standardpotentiale ermitteln

- 1.  $E^{0}(Li/Li^{+}) = -3,040V$ 2.  $E^{0}(Zn/Zn^{2+}) = -0,762V$

## Schritt 2: Donator- und Akzeptorhalbzelle identifizieren

- 1. Das System Li/Li<sup>+</sup> besitzt das kleinere Standardpotential. Es ist die Donatorhalbzelle.
- 2. Das System Zn/Zn<sup>2+</sup> besitzt das größere Standardpotential. Es ist die Akzeptor halbzelle.

https://schule.riecken.de/ - Unterrichtswiki

Permanent link:

https://schule.riecken.de/doku.php?id=chemie:redox:oxidationcalc&rev=17551711

Last update: 2025/08/14 11:32

